

Nutsteel[®] Bucha de baquelite NTBCB

Aplicações

- Usado para proteção de fios e cabos na entrada e saída do eletroduto.

Características

- Bucha rosçada com Ø de 1/2" a 4".
- Roscas BSP padrão Ø 1/2" a 4".

Materiais padrão

- Baquelite

Opções

- Para roscas NPT, substitua a letra **B** pela letra **N** na 8ª posição, por exemplo: NTBCB01**N**.



Rosca Ø	Dimensões mm (pol)		Peso em kg (lb)	Códigos
	A	B		
1/2"	30 (1,18)	13 (0,51)	0,005 (0,01)	NTBCB01B
3/4"	36 (1,42)	13 (0,51)	0,005 (0,01)	NTBCB02B
1"	43 (1,69)	18 (0,71)	0,015 (0,03)	NTBCB03B
1-1/4"	53 (2,09)	17 (0,67)	0,02 (0,04)	NTBCB04B
1-1/2"	59 (2,32)	17 (0,67)	0,02 (0,04)	NTBCB05B
2"	72 (2,83)	20 (0,79)	0,035 (0,08)	NTBCB06B
2-1/2"	85 (3,35)	23 (0,91)	0,055 (0,12)	NTBCB07B
3"	101 (3,98)	23 (0,91)	0,065 (0,14)	NTBCB08B
3-1/2"	115 (4,53)	22 (0,87)	0,075 (0,17)	NTBCB09B
4"	125 (4,92)	24 (0,94)	0,085 (0,19)	NTBCB10B

